

INNOfADER 互換リスト2012年8月

メーカー	モデル	インプット(IF)またはクロスフェーダー(CF)	アダプター	フィット	X/Y(シャイパー)	元のフェーダーカーブと同じ位置	notes	innofader model
Allen & Heath	Xone:02	LF/CF	J40	good	Y	12:00		Innofader Pro
Allen & Heath	Xone:22	CF	J25, J36, J37	good	X	12:00	8, 10	Innofader Pro
Allen & Heath	Xone:32	CF	J40	add 1.5mm fader depth	Y	12:00	1	Innofader Pro
Allen & Heath	Xone:3D	CF			X			Innofader Pro
Allen & Heath	Xone:42	CF	J40	add 1.5mm fader depth	Y	12:00	1	Innofader Pro
Allen & Heath	Xone:4D	CF	J40	good	Y	12:00		Innofader Pro
Allen & Heath	Xone:62	CF	J40	add 1.5mm fader depth	Y	12:00	1	Innofader Pro
Allen & Heath	Xone:92	CF	4 pin large	add 1.5mm fader depth	Y	12:00	1, 7	Innofader PNP
Allen & Heath	Xone:DB4	CF	J40	good	Y	12:00		Innofader Pro
American Audio	VMS2	CF	none	Add 1.0mm fader depth	Y	12:00		Innofader VMS4
American Audio	VMS4	CF	none	Add 1.0mm fader depth	Y	12:30		Innofader VMS4
Audio Innovate	AEM-100/1	CF	4 pin large	good	Y	1:00	7	Innofader PNP
Behringer	DDM-4000	CF	3 pin small	add 1.5mm fader depth	X	12:00	7	Innofader PNP
Behringer	DX-052	CF	J40	good	Y	12:00		Innofader Pro
Behringer	VMX 1000	CF	J17	good	Y	12:00	add 1.5mm fader depth	Innofader Pro
Citronic	SM FX500	CF	J10	add 1.5mm fader depth	Y	12:00		Innofader
Denon	DN-X1600	CF	P&G	good	X	12:00	7	Innofader PNP
Denon	DN-X1700	CF	P&G	good	X	12:00	7	Innofader PNP
Denon	DN-X600	CF	P&G	good	X	12:00	7	Innofader PNP
Denon	X-1500	CF	P&G	Need custom adapter plate	X	12:00	1, 7	Innofader PNP
Denon	X-1500S	CF	P&G	good	X	12:00	1, 7	Innofader PNP
Ecler	EVO 4	CF	J16	good	X	12:00	5	Innofader Pro
Ecler	EVO 5	CF	J20	good	X	12:00	5, 12	Innofader Pro
Ecler	HAK 300	LF/CF	J16	good	X	12:00	5	Innofader Pro
Ecler	HAK 310	LF/CF	J16	good	X	12:00	5	Innofader Pro
Ecler	HAK 320	LF/CF	J16	need extra screws / nuts to mount DJM-800 plate	X	12:00	1, 5	Innofader Pro
Ecler	HAK 360	CF	J20	good	X	12:00	5, 12	Innofader Pro
Ecler	HAK 360	LF	J16	good	X	12:00	3,5	Innofader Pro
Ecler	HAK 380	CF	J20	good	X	12:00	5, 12	Innofader Pro
Ecler	HAK 380	LF	J16	good	X	12:00	3,5	Innofader Pro
Ecler	NUO 2.0	LF	J16	good	X	12:00	3,5	Innofader Pro
Ecler	NUO 2.0	CF	J20	good	X	12:00	5, 12	Innofader Pro
Ecler	NUO 3	CF	J20	good	X	12:00	5, 12	Innofader Pro
Ecler	NUO 3.0	CF	J20	good	X	12:00	5, 12	Innofader Pro
Ecler	NUO 4	CF	J20	good	X	12:00	5, 12	Innofader Pro
Ecler	NUO 4.0	CF	J20	good	X	12:00	5, 12	Innofader Pro
Ecler	NUO 5	CF	J20	good	X	12:00	5, 12	Innofader Pro
Korg	Zero 4	CF	3 pin small	good, but tight	X	12:00	5,11	Innofader PNP
Mackie	d.2	CF	4 pin large	good	Y	12:00		Innobender
Numark	5000Fx	CF	4 pin large	add 2.5mm fader height	Y	2:30	2, 7	Innofader PNP
Numark	DM1050	CF	J25, J36, J37	Add 3.0mm fader height	X	12:00	10	Innofader Pro
Numark	DM2050	CF	J25, J36, J37	Add 3.0mm fader height	X	12:00	10	Innofader Pro
Numark	DM950	CF	J25, J36, J37	Add 1.0mm fader depth	X	12:00	8, 10	Innofader Pro
Numark	DXM-01USB	CF	3 pin small	add 2.5mm fader height	X	2:30	2, 7	Innofader PNP
Numark	DXM-06	CF	3 pin small	add 2.5mm fader height	X	2:30	2, 7	Innofader PNP
Numark	DXM-09	CF	3 pin small	add 2.5mm fader height	X	2:30	2, 7	Innofader PNP
Numark	DXM-PRO	LF/CF	3 pin small	add 2.5mm fader height	Y	12:00	2, 7	Innofader PNP
Numark	IDJ2	CF	4 pin small	cover needs extra spacing to fit the Innofader	X	12:00		Innofader PNP
Numark	M1	CF	J25, J36, J37	Add 1.0mm fader depth	X	12:00	8, 10	Innofader Pro
Numark	M1USB	CF	J25, J36, J37	Add 1.0mm fader depth	X	12:00	8, 10	Innofader Pro
Numark	M2	CF	J25, J36, J37	Add 3.0mm fader height	X	12:00	10	Innofader Pro
Numark	M3	CF	J25, J36, J37	Add 3.0mm fader height	X	12:00	10	Innofader Pro
Numark	M4	CF	J25, J36, J37	http://www.numark.com/dm2050	X	12:00	10	Innofader Pro
Numark	M6	CF	J25, J36, J37	Add 3.0mm fader height	X	12:00	10	Innofader Pro
Numark	NS6	CF	J43	Need to raise plate by 1mm	X	12:00		Innofader Pro
Numark	NS7	CF	J43	good	X	12:00		Innofader Pro
Numark	PPD-9000	CF	J13	add 2.5mm fader height	X	2:30	2, 7	Innofader
Numark	PPD01	CF	3 pin small	add 2.5mm fader height	X	2:30	2, 7	Innofader PNP
Numark	SM-1	CF	4 pin large	add 2.5mm fader height	Y	2:30		Innofader PNP
Numark	SM-2	CF	J40	good	X	12:00	8	Innofader Pro
Numark	SM-3	CF	J40	good	X	12:00	8	Innofader Pro
Numark	X1USB	CF	3 pin small	add 2.5mm fader height	X	2:30	2, 7	Innofader PNP
Numark	X5	LF/CF	3 pin small	add 2.5mm fader height	X	2:30	2, 7	Innofader PNP
Numark	X6	CF	3 pin small	add 2.5mm fader height	X	2:30	2, 7	Innofader PNP
Numark	X9	CF	3 pin small	add 2.5mm fader height	X	2:30	2, 7	Innofader PNP
Omnitronic	EX-840	CF	J10	add 1.5mm fader depth	Y	12:00		Innofader
Pioneer	DJM-2000	CF	J17	good	X	12:00	7, 11	Innofader Pro
Pioneer	DJM-350	CF	4 pin DJM-350	good	X	12:00		Innobender
Pioneer	DJM-400	CF	3 pin small	custom good	X	12:00		Innobender
Pioneer	DJM-707	CF	none	custom good	X	12:00		Innofader DJM-909
Pioneer	DJM-800	CF	3 pin small	good	X	12:00	7	Innofader PNP
Pioneer	DJM-900	CF	3 pin small	good	X	12:00	7	Innofader PNP
Pioneer	DJM-909	CF	none	custom good	X	12:00		Innofader DJM-909
Rane	Empath	CF	J3	Need to drill holes 65mm spacing	Y	12:00	6	Innofader
Rane	Sixty-Eight	CF	J42	good	X	12:00		Innofader Pro
Rane	TTM 56	LF/CF	J42	good	X	12:00		Innofader Pro
Rane	TTM 56S	LF/CF	J42	good	X	12:00		Innofader Pro
Rane	TTM 57SL	LF/CF	J42	good	X	12:00		Innofader Pro
Rane	TTM-52	CF	J25, J36	Need to drill holes 65mm spacing	X	12:00	9	Innofader Pro
Rane	TTM-54	CF	J25, J36	need to drill holes 65mm spacing	X	12:00	9	Innofader Pro
Reloop	Cut Pro	CF	requires mod	good	Y	12:00		Innofader Pro
Reloop	IQ2 MIDI	CF	J16	good	X	12:00		Innofader Pro
Rodec	Scratchbox	LF/CF	4 pin large	good	Y	12:00	5	Innofader PNP
Stanton	m.207	CF	J13	good	X	12:00		Innobender
Stanton	SA-12	CF	4 pin large	Use P&G connector	Y	12:00	7	Innofader PNP
Stanton	SA-3	LF/CF	4 pin large	good	Y	9:30	7	Innofader PNP
Stanton	SA-5	CF	J19	good	Y	9:30	1	Innofader Pro
Stanton	SA-5	LF/CF	J19	good	Y	9:30	1	Innofader Pro
Stanton	SA-8	CF	4 pin large	good	X	12:00	11	Innofader PNP
Stanton	SK-1F	CF	4 pin large	good	Y	12:00		Innofader PNP
Stanton	SK-2F	CF	4 pin large	good	Y	12:00		Innofader PNP
Stanton	SK-4F	CF	4 pin large	good	Y	12:00		Innofader PNP
Stanton	SK-6F	CF	4 pin large	good	Y	12:00		Innofader PNP
Stanton	SMX-401	CF	4 pin large	good	Y	9:30	1	Innofader PNP
Tascam	XS-4	CF	J16	good	X	12:00	5	Innofader Pro
Tascam	XS-8	CF	J16	good	X	12:00	5	Innofader Pro
Technics	SH-DJ1200	CF	J25	good	X	12:00	9	Innofader Pro
Traktor	Kontrol S4	CF	4 pin S4	good	X	12:00		Innobender
Urei	1601	CF	3 pin small	good	X	12:00		Innofader PNP
Urei	1603	CF	J43	good	Y	12:00		Innofader Pro
Vestax	PCV-175	CF	J12, J13, J21	good	X	12:00	9	Innofader Pro
Vestax	PCV-275	CF	J21	good	X	12:00	9	Innofader Pro
Vestax	PMC-007	LF/CF	J40	good	Y	12:00	7 (CF)	Innofader Pro
Vestax	PMC-05 Pro I,II,III	CF	4 pin large	good	Y	12:00	7	Innofader PNP
Vestax	PMC-05 Pro I,II,III	LF	J12, J13, J21	good	Y	9:30	9	Innofader Pro
Vestax	PMC-06 Pro I, II, III	CF	4 pin large	good	Y	12:00	7	Innofader PNP
Vestax	PMC-06 Pro I, II, III	LF	J12, J13, J21	good	Y	9:30	9	Innofader Pro
Vestax	PMC-07 Pro I, II, III	CF	4 pin large	good	Y	12:00	7	Innofader PNP
Vestax	PMC-07 Pro I, II, III	LF	J12, J13, J21	good	Y	9:30	9	Innofader Pro
Vestax	PMC-08	LF/CF	4 pin large	good	Y	12:00	7	Innofader PNP
Vestax	PMC-280	CF	J12, J13, J21	good	X	12:00	9	Innofader Pro
Vestax	PMC-37	CF	4 pin large	good	Y	12:00	7	Innofader PNP
Vestax	PMC-580	CF	J12, J13, J21	good	X	12:00	9	Innofader Pro
Vestax	QFO	CF	4 pin large	good, but tight	Y	12:00	5	Innofader PNP
Vestax	VCI-300	CF	4 pin small	good	Y	12:00		Innobender
Vestax	VCI-380	CF	4 pin small	good	Y	12:00		Innobender
Vestax	VMC-002	CF	J12, J13, J21	good	X	12:00	1	Innofader Pro

1: INNOfADER KITに含まれるアダプタープレートを使用
 2:フラットヘッドネジを使用
 3:INNOfADERより電源が必要(ケーブルは同梱されています)
 4:カーブの調整が表示と並に動きます。
 5:総線径を完全に施す必要があります(同梱されています)
 6:シャイパーが必要
 7:PNPはPROで動作しますが、推奨モデルはリストを参考
 8:ケーブルを改造する必要があります。内容は各モデルにより異なります。
 9:半田付けが必要になります。
 10:完全にカーブのレンジを使用するためにはINNOfADJUSTERが必要になります。
 11:シャイパーが必要
 12:INNOfADJUSTERが新しいPROが必要になります。